

Como:  
Criar separadores automáticos



# Como: Criar separadores automáticos

## Introdução ao recurso

O recurso Separadores automáticos cria folhas de separador, posiciona-as no local correto e preenche o conteúdo da orelha do separador automaticamente usando os links dos marcadores dos documentos PDF.

Separadores automáticos são especialmente valiosos para documentos longos que exigem capítulos ou seções bem definidas, como manuais de treinamento, relatórios ou materiais de curso.

## Objetivos do exercício


- Converter indicadores de PDF em separadores.

## Recursos adicionais



Para downloads de software, recursos de treinamento e muito mais, acesse os [Recursos on-line do Fiery](#).

## Antes de começar

- Abra a Fiery Command WorkStation® 6 ou posterior e conecte-se a um servidor Fiery com o Fiery FS300/FS300 Pro compatível com o Fiery JobMaster.
  - Para obter a lista atualizada de impressoras compatíveis, acesse [www.efi.com/fieryjobmaster](http://www.efi.com/fieryjobmaster).
- Para solicitar a versão de avaliação gratuita por 30 dias do Fiery JobMaster, acesse: <http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30>.
- Ative a licença do Fiery JobMaster no computador executando o Command WorkStation.
- Coloque o arquivo **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_LTR.pdf** ou **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_A4.pdf** na fila EM ESPERA do servidor Fiery. Arraste o arquivo para a lista Em espera da Command WorkStation ou use a opção de menu Importar da Command WorkStation.
- Certifique-se de que a impressora e o servidor Fiery foram calibrados antes de imprimir qualquer saída.



## Converter marcadores de PDF usando Separadores automáticos


1. Selecione o arquivo **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_LTR.pdf** ou **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_A4.pdf** na lista Em espera da Command WorkStation. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione **JobMaster**.
2. Na janela JobMaster, clique em **Ações > Separadores automáticos > Converter marcadores para separadores**.
3. Na janela Editar separador, modifique o texto e a cor de fundo do separador.
4. Altere a fonte para **Arial** e o tamanho da fonte para **10**.
5. Na área Opções de conjuntos de separadores, clique no botão **Aplicar estilos a todos**. Desmarque todas as caixas de seleção de opções, exceto **Estilos de texto** e clique em **Aplicar**. Isso aplicará a mesma fonte e tamanho de fonte a todos os separadores.
6. Para adicionar uma cor de fundo ao campo de texto do separador, clique em . Quando o ícone mudar para , selecione Cor de fundo.
7. Para este exemplo, especifique os valores de RGB para a cor de cada seção do separador. Defina a cor de fundo de acordo com as informações da tabela abaixo.

Posição do separador	Texto do separador	Cor de fundo
Separador 1/5	Utensílios de cozinha	41,23,107
Separador 2/5	Temperos	156, 48,26
Separador 3/5	Panelas	46, 126, 226
Separador 4/5	Café	132,51,43
Separador 5/5	Chá	138,141,75

*Dica de navegação: use atalhos do teclado para acessar rapidamente as diferentes guias na janela Editar guia. Use o comando de seta para a direita (ou esquerda) em um computador Mac e Ctrl-seta para a direita (ou esquerda) em Windows®.*

*Cor de fundo: Crie uma paleta para as cores mais utilizadas. Clique em uma caixa de cor em cores Personalizadas e clique em **Adicionar às cores personalizadas** para adicionar cada nova cor às cores Personalizadas, conforme você as define. Isso economiza tempo para tarefas futuras.*

8. Na área Opções de conjunto de separador, selecione **Separador de 5 bancos** em Predefinição de mídia. Se nenhuma predefinição de mídia tiver sido criada, clique em **Editar** ao lado de Predefinição de mídia.



9. Na caixa de diálogo Mídia do separador, verifique se o número de separadores em um conjunto é **5**.
10. Para este exemplo, use a seleção padrão **Avançar** para a Sequência de separadores.

*Selecione a sequência de separadores apropriada para a bandeja de divisória e de mídia que você está usando para imprimir os separadores.*

11. Especifique a bandeja de saída para ejetar separadores sem uso. (Esta opção variará de acordo com a impressora).
12. Continue a atribuir quaisquer configurações adicionais, como mídia, bandeja ou Catálogo de papéis.
13. Clique no ícone de **disco** ao lado de Predefinição de mídia quando tiver concluído todas as configurações desejadas.
14. Nomeie sua predefinição, **Separador de 5 bancos** e clique em **OK**.
15. A predefinição de mídia selecionada exibirá **Separador de 5 bancos**.

*As predefinições de mídia salvarão a configuração do modelo de separador para utilização em tarefas futuras. Você pode salvar várias predefinições para várias mídias de separador.*

16. Clique em **OK** para fechar a janela Editar separador.
17. No painel Configurações, especifique quaisquer definições adicionais. Para este exemplo, defina a opção Duplex como **Superior-Superior**.
18. Clique em **Arquivo > Salvar**.
19. **Salve** a tarefa como configuração padrão e clique em **OK**.
20. Clique em **Arquivo > Sair** para fechar o JobMaster. Ou clique no **X** vermelho no canto.
21. A tarefa está pronta para impressão.

## EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit [www.efi.com](http://www.efi.com) or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.