Guida pratica: Gestire i supporti con Fiery Paper Catalog

Guida pratica: Gestire i supporti con Fiery Paper Catalog

Descrizione delle funzioni

Fiery® Paper Catalog è uno strumento disponibile nella vista Device Center (Centro periferica) di Fiery Command WorkStation®. Paper Catalog (Catalogo carta) offre agli utenti una vista centralizzata relativa al magazzino della carta e semplifica la procedura di associazione dei cassetti con lo stock di supporti caricato nel motore di stampa. In questo modo, gli operatori sono certi di usare il supporto e il profilo di colore corretti per ogni lavoro di stampa.

Paper Catalog (Catalogo carta) è integrato nelle impostazioni per i supporti misti nelle proprietà del lavoro. Lo strumento Mixed Media (Supporti misti) consente agli operatori di definire facilmente per determinate sezioni o capitoli differenti opzioni di finitura e tipi di supporti in un lavoro di più pagine.

La funzione Smart Media (Supporti intelligenti) è stata pensata per quei flussi di lavoro di clienti specifici la cui stampante ha generalmente i cassetti caricati quasi sempre con lo stesso tipo di carta. La funzione Smart Media (Supporti intelligenti) consente al server Fiery di ricordare la carta identificata come preferita e di eseguire un'associazione automatica dei cassetti quando viene caricato un supporto con gli stessi attributi.

Obiettivi

- Abilita Supporti intelligenti e creazione di Paper Catalog (Catalogo carta)
- Gestione supporti intelligenti
- Assegnazione di Cataloghi carta a un documento

Ulteriori risorse

Per ulteriori download di software, risorse di formazione e così via, consultare le risorse online di Fiery.

Prima di iniziare

- Aprire Fiery Command WorkStation® 6 o versioni successive e collegarsi ad almeno un server Fiery con Fiery FS300/FS300 Pro.
- Accedere come amministratore a Command WorkStation.
- Assicurarsi di avere a disposizione i supporti seguenti o supporti equivalenti:
    - Carta comune Lettera o A4
    - Supporti per copertine Lettera o A4.
- Se sono disponibili altri supporti, definire le impostazioni nei passi di seguito riportati per adattarle ai supporti effettivamente utilizzati.
- Collocare il file di esempio, **MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf** oppure **MnM_booklet_A4_SAMPLE.pdf**, nella coda di attesa del server Fiery. Trascinare il file nell'elenco di attesa di Command WorkStation oppure usare l'opzione del menu Import (Importa) di Command WorkStation.







Abilita Supporti intelligenti e creazione di Paper Catalog (Catalogo carta)

1. Fare clic sull'icona **Paper Catalog (Catalogo carta)** nella barra degli strumenti di Command WorkStation.
2. Nella finestra Paper Catalog (Catalogo carta), fare clic su **Settings (Impostazioni)**.
3. Selezionare la casella **Enable Smart Media (Abilita Supporti intelligenti)**. Quindi, fare clic su **Close (Chiudi)** e uscire da Paper Catalog (Catalogo carta).

   Paper Catalog prevede due opzioni per le specifiche stampante da utilizzare: specifiche PPD e specifiche JDF.

   ***PPD based mode (modalità basata su PPD)** è adatta agli utenti che non conoscono bene il flusso di lavoro JDF. La selezione di PPD non impedisce l'integrazione con JDF.*

   Al momento della creazione di un nuovo supporto in Paper Catalog (Catalogo carta), all'utente verranno richiesti esclusivamente gli attributi del supporto presenti nel PPD (e nelle Job Properties (proprietà del lavoro)).

   ***JDF-based mode (modalità basata su JDF)** è per agli utenti che stanno integrando un flusso di lavoro JDF e contiene tutti gli attributi che possono essere definiti per un supporto di Paper catalog (Catalogo carta).*

4. Aprire un cassetto carta sulla stampante e caricarvi il tipo di carta desiderata. Per questo esempio, inserire **Letter (Lettera)** o **A4 plain paper (Carta comune A4)** in **Tray 1 (Cassetto 1)**.
5. Nella sezione Consumables (Materiali di consumo) di Command WorkStation, fare clic sulla freccia a destra del cassetto 1 e selezionare **Add New Media (Aggiungi nuovo supporto)**.
6. Nella finestra del nuovo supporto, specificare un nome per il supporto. Per questo esempio, immettere **Body Stock**. Il peso di tutti gli attributi necessari vengono assegnati automaticamente.

   I profili colore fronte e retro possono essere assegnati secondo le necessità.

7. Selezionare la casella di controllo **Add as Smart Media for Tray 1 (Aggiungi come supporto intelligente al Cassetto 1),** quindi fare clic su **OK**.

8. Nella sezione dei materiali di consumo, fare di nuovo clic sulla freccia a destra del cassetto 1 per contrassegnare con un segno di spunta il Paper Catalog (Catalogo carta) creato e selezionato.
9. Ripetere questa procedura per aggiungere i **supporti per copertine** a **Tray 2 (Cassetto 2)**.
10. A questo punto, cambiando supporto nel cassetto 1 e rimuovendo il nuovo supporto sostituendolo con supporti Body Stock , la funzione per i supporti intelligenti assocerà automaticamente il cassetto 1 a supporti Body Stock.





Gestione supporti intelligenti

1. Per accedere alla gestione dei supporti intelligenti, selezionare la freccia a destra del cassetto carta nella sezione Consumables (Materiali di consumo) e selezionare **Manage Smart Media (Gestione supporti intelligenti)**.
2. Nella finestra Manage Smart Media (Gestione supporti intelligenti), selezionare un cassetto per visualizzare tutti i cataloghi carta dei supporti intelligenti selezionati ed associati a quel cassetto.
3. Nell'esempio riportato sopra, per il cassetto 1 vi sono due tipi di carta selezionati come supporti intelligenti.
4. L'amministratore può **aggiungere** il Paper Catalog (Catalogo carta) o **rimuovere** la selezione come supporto intelligente.





Assegnazione di Cataloghi carta a un documento

1. Selezionare il file **MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf** oppure **MnM_booklet_A4_SAMPLE.pdf** nell'elenco di attesa di Command WorkStation. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Properties (Proprietà)**.
2. Fare clic sull'icona **Media (Supporto)** e scorrere fino all'area Mixed Media (Supporti misti).
3. Fare clic su **Define Cover (Definizione copertina).**
4. Selezionare **Front Cover (Copertina anteriore)** e **Back Cover (Copertina posteriore)**, mantenere la selezione predefinita, **Separate Pages (Pagine separate).**
5. Per i **Media (Supporti)** della copertina anteriore e posteriore, selezionare il Paper Catalog (Catalogo carta) creato tramite la funzione Smart Media (Supporti intelligenti) per il supporto copertina. Si noti che gli attributi del catalogo carta sono selezionati automaticamente.
6. Per **Duplex (Fronte-retro)** della copertina anteriore e posteriore, selezionare **Top-Top (Alto-Alto)**.
7. Per **Print on (Stampa su)** per la copertina anteriore e posteriore, selezionare **Outside (Esterno).** Fare clic su **OK**.
8. Fare clic su **New Page Range (Nuovo intervallo pagine)** e immettere **2-7** in Define Media for Page(s) (Definire il supporto per le pagine).
9. Per Media (Supporti), scegliere il Paper Catalog (Catalogo carta) creato tramite la funzione Smart Media (Supporti intelligenti) per il supporto del corpo. Si noti che gli attributi del catalogo carta sono selezionati automaticamente.
10. Per Duplex (Fronte-retro), selezionare **Top-Top (Alto-Alto)**. Le opzioni Duplex (Fronte-retro) variano in base alla stampante.
11. Fare clic su **Add Definition (Aggiungi definizione)**.

> *Continuare a creare altri intervalli di pagine. Selezionare **Add Definition (Aggiungi definizione)** dopo aver completato ogni intervallo di pagina, quindi fare clic su **OK**.*

12. Fare clic su **Close (Chiudi)** per chiudere la finestra Mixed Media (Supporti misti).
13. Fare clic su **Print (Stampa)**.

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products andservices.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic,Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM