


Guida pratica: Preparare e produrre cartoline personalizzate

efi



Guida pratica: Preparare e produrre cartoline personalizzate

Descrizione delle funzioni

La gestione efficiente di lavori di stampa dei dati variabili (VDP) in un ambiente di stampa digitale richiede la flessibilità di intervenire su lavori VDP su diverse applicazioni per una preparazione della stampa efficiente.

Fiery® Impose offre per i lavori VDP le stesse funzioni di layout di pagina dei lavori regolari in modo da poter stampare comunicazioni dirette estremamente efficaci. Con Fiery Impose, è possibile produrre diverse applicazioni VDP, tra cui booklet, cartoline, coupon, opuscoli e altro ancora.

Obiettivi



- Eseguire l'imposizione del documento variabile.
- Definire una preimpostazione per i segni di rifilatura.
- Visualizzare in anteprima i record in Fiery Impose.

Ulteriori risorse

Per ulteriori download di software, risorse di formazione e così via, consultare le [risorse online di Fiery](#).

Prima di iniziare


- Aprire Fiery Command WorkStation® 6 o versioni successive e collegarsi ad almeno un server Fiery con Fiery System Fiery FS300/FS300 Pro.
- Attivare la licenza di Fiery Impose sul computer che esegue Command WorkStation.
- Per richiedere la prova gratuita di 30 giorni per Fiery Impose, visitare il sito: <http://fiery.efi.com/impose/freetrial30>.
- Collocare il file di esempio **Manor_Mason_VDP_Postcard_PDFVT_20 rec.pdf** nella coda di attesa del server Fiery. Trascinare il file nell'elenco di attesa di Command WorkStation oppure usare l'opzione del menu Import (Importa) di Command WorkStation.
- Assicurarsi che stampante e server Fiery siano stati calibrati prima di eseguire qualsiasi stampa.



Eseguire l'imposizione del documento variabile

1. Selezionare il file **Manor_Mason_VDP_Postcard_PDFVT_20rec.pdf** nell'elenco di attesa di Command WorkStation. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare **Impose (Esegui imposizione)**.
2. Quando si esegue l'imposizione di un lavoro con dati variabili, le pagine verranno visualizzate come anteprime per impostazione predefinita.
3. Nell'area Settings (Impostazioni), selezionare **Gangup (Stampa multipla)** come stile.
4. Sotto a Gangup (Stampa multipla), selezionare **Multi-Record Collate (Raccogli record multipli) > Left/Right (Sinistra/Destra)**.
5. In Sheet (Foglio), selezionare **8 1/2x11** o **A4**.
6. Per Duplex (Fronte-retro), selezionare **On (Attivo)**.
7. Nell'area Layout, impostare le seguenti opzioni:
 - a. Layout Orientation (Orientamento layout): **Portrait (Verticale)**.
 - b. Row & Column (Riga e colonna): **2 x 1**.
 - c. Layout Style (Stile layout): **Head to Head (Testa contro testa)**.
8. Nell'area Marks (Segni), fare clic su **Define (Definisci)**.
9. Nella scheda Trim (Rifila), impostare le seguenti opzioni:
 - a. Selezionare la casella **Print trim Marks (Stampa segni di ritaglio)**.
 - b. Horizontal length (Lunghezza orizzontale) e Vertical length (Lunghezza verticale): **0,25 pollici** o **6,35 mm**.
 - c. Stroke Type (Tipo cornice): **Solid (Linea continua)**.
 - d. Stroke width (Larghezza cornice): **1/2 Pt.**
 - e. Stroke Color (Colore cornice): **Black (Nero)**.

10. Selezionare la scheda Job Label (Etichetta lavoro) e impostare le seguenti opzioni:
 - a. Selezionare la casella di controllo **Print Job Label (Stampa etichetta lavoro)**. In questo modo, verrà automaticamente abilitato Job Name (Nome lavoro), Sheet Info (Info foglio) e Date & Time (Data e ora).
 - b. Position (Posizione): **Bottom Left (In basso a sinistra)**.
 - c. Orientation (Orientamento): **Vertical (Verticale)**.
11. Selezionare la casella di controllo **Print mark on front surface only (Stampa segno solo sulla faccia anteriore)**, quindi fare clic su **OK** per chiudere.
12. Fare clic sull'icona del **disco** per salvare i segni di stampa come preimpostazione da utilizzare in futuro.
13. Digitare il nome **VDP postcard (Cartolina VDP)** e confermare con **OK**.




Visualizzare i record in Fiery Impose

1. Fare clic sull'icona **Toggle Sheet Content (Mostra/nascondi contenuto foglio)** nella barra degli strumenti. Fiery Impose genererà le anteprime ridotte per il primo intervallo di record 1-10.
2. Nell'area Layout, scorrere i set ed espandere ciascuno dei primi cinque set per visualizzare l'anteprima dei risultati. Ogni set rappresenta la stampa multipla di due record.
3. Selezionare l'icona **Save (Salva)** accanto a Template (Modello) per salvare questo nuovo modello e utilizzarlo in seguito.
4. Inserire un nome per il modello. In questo modo, è possibile applicare rapidamente il nuovo layout ad altri lavori simili. È anche possibile selezionarlo e utilizzarlo da Job Properties (Proprietà del lavoro), Hot Folders, Virtual Printers (Stampanti virtuali) e Fiery JobFlow. Al termine, fare clic su **OK**.
5. Salvare e denominare il lavoro. Fare clic su **File > Save (Salva)**.
6. Immettere il nome di un lavoro. Per questo esempio, digitare **PersonalizedPostcards**. Al termine, fare clic su **OK**.
7. Fare clic su **File > Exit (Esci)** oppure selezionare il simbolo **X** nell'angolo per chiudere Fiery Impose.
8. Il nuovo lavoro verrà salvato nell'elenco della coda di attesa ed è pronto per essere stampato.

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcave, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.